

KOSZTORYS NAKŁADCZY NR 2
MONTAŻ POŁĄCZEŃ KABLOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KOMORZE

Lp.	Podst. nakład.	Opis kosztorysowy	Robocizna	Norma/Ilość	Sprzęt	Norma/Ilość	Material	Norma/Ilość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	B.I.-4/87 070102/02	Ręczne kopanie rowu kablowego o gł. 0,8 m i szer. 0,4 m <u>m 3</u>	El- monter r- g	77,99/2,34				
2.	KNR 5-10 030101x2	Nasypanie warstwy piasku 2x10 cm <u>m 3</u>	El- monter r- g	1,32/0,08	Sam. samowyl.	0,34/0,01	Piasek drobnoziarnisty m ³	11,2/0,34
3.	KNR 5-10 030302	Układanie na dnie rowu rurek RL 28 <u>m 9</u>	El- monter r- g	13,42/1,21			Rurka RL 28	104/9
4.	KNR 5-08 020702	Wciąganie do rur przewodów sond i pomp <u>m 18</u>	El- monter r- g	3,63/0,65			Przewody pomp i sygnalizatorów - fabryczne	
5.	B. I. -4/87 070402/02	Ręczne zasypianie rowu <u>m 3</u>	El- monter r- g	43,12/1,29				
6.	KNR 5-08 021002	Swobodne układanie przewodów w komorze <u>m 18</u>	El- monter r- g	7,37/1,77			j. w.	
7.	KNR 5-08 081301	Podłączenie przewodów pod zaciski <u>szt. 36</u>	El- monter r- g	2,09/0,75				
8.	KNR 5-08 081626	Podłączenie silników w obudowie specjalnej <u>szt. 2</u>	El- monter r- g	1,50/3,00				
9.	KNR 5-18 160304/05	Wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączenia <u>szt. 1+1</u>	El- monter r- g	0,52+0,28/0,80				

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NR 2

MONTAŻ POŁĄCZEŃ KABLOWYCH I INSTALACJE W KOMORZE

Lp.	Nr poz. koszt. nakł.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość	Cena [zł]	Koszt [zł]
1	2	3	4	5	6	
1.		<u>ROBOCIZNA</u>				
	1÷9	Elektromonter	r- g	11,89		
RAZEM „R”			—	—	—	
2.		<u>SPRZĘT</u>				
	2	Samochód samowyladowczy	m- g	0,01		
RAZEM „S”			—	—	—	
3.		<u>MATERIAŁ</u>				
	2	Piasek drobnoziarnisty	m ³	0,34		
	3	Rura RL 28	m	9		
RAZEM „M”			—	—	—	

Koszty sygnalizatorów ujęte w części technol.